HASEGAWA

光ファイバ導通チェッカ

EVL-2型

■概　要

本器は、光ファイバ配線工事や光ケーブルメンテナンス時において、可視光赤色レーザ光により、光ファイバケーブルの導通や断線箇所の確認を目視にて容易に確認できる光ファイバ導通チェッカです。

光ケーブル接続時

■特　長

1.小型・軽量・薄型な装置本体。

2.標準フェルール(SC･FC･STコネクタ)に対応。

3.別売品変換アダプタにてMU･LCコネクタに対応可。

4.別売品の変換アダプタは本体内部に収納可能。

検電・検相器
地絡継電器 の総合メーカー
長谷川電機工業株式会社

QUALITY ASSURANCE JIC REGISTERED ORGANIZATION No.0921-ISO 9001 No.E635-ISO 14001
MS JAB CM002

■仕様・性能

型　　式	EVL－2
電　　源	LR03（単4形アルカリ乾電池）2本
電池寿命	連　続：10 時間以上　点　滅：20 時間以上（常温にて）
使用温度範囲	－10℃～＋50℃
最大光出力	5mW
レーザ光波長	650nm
レーザクラス	クラス3A
出力モード	連続/点滅
最大検出距離	5km
対応可能コネクタ	SC，FC，STタイプのコネクタ（フェルール径：2.5mm）
本体外形寸法	114×58×16mm
質　　量	90g
付　属　品	取扱説明書：1　　ストラップ（クリアー黒）　：1本 乾電池　：2個　　ハーフサイズカードクリーナ：1枚

※オープン価格

■別売（オプション）品

●MU・LC 変換アダプタ　　標準価格　￥9,000円（消費税別）

●ハーフサイズカードクリーナ（1箱＝200枚入　）標準価格￥33,000円（消費税別）

■注意事項

●対応可能光ケーブルは、SC、FC、STタイプのコネクタ（フェルール径：2.5mm）のみです。ミニフェルール（フェルール径：1.25mm）にてご使用の際は別売品MU・LC変換アダプタをお買い求めの上、ご使用ください。
※SC・FC・STタイプのコネクタ（フェルール径：2．5mm）以外を差し込むと、故障の原因になります。

●コネクタ端面が汚れているものを差し込むと、故障の原因になりますので、ハーフサイズカードクリーナにてコネクタ端面を清掃後にご使用ください。

●レーザ光線を直接覗き込むと、目に障害あるいは失明の危険がありますので、絶対に覗き込まないでください。

●その他取扱いについては、本器添付の取扱説明書を参照ください。

（注）改良の為、仕様・価格を予告なく変更することがあります。

不許複製・転載

長谷川電機工業株式会社

本社・営業部　〒661-0976　兵庫県尼崎市潮江5丁目6番20号
TEL 06(6429)6144　FAX 06(6429)0016
J R (071)3710　FAX (071)3710

東京支店　〒103-0023　東京都中央区日本橋本町3丁目9番4号日幸小津ビル4階
TEL 03(3662)2715　FAX 03(3662)2716

名古屋営業所　〒461-0044　名古屋市東区矢田東3番37号
TEL 052(725)6211　FAX 052(725)6200

ホームページ　http://www.hasegawa-elec.co.jp
E メール　infor@hasegawa-elec.co.jp

カタログ-H03-0001-1 '03.11.5000Y